

**Frq.:** Regler für die Eckfrequenz, betrifft alle Filtermodi.

**CV2:** Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV2 In«. Der Regler arbeitet bipolar, d.h. bei Reglerpositionen links von »12 Uhr« wird das Eingangssignal invertiert (beim A-124 wird nur ein einfacher Abschwächer eingesetzt).

**Lev.:** Abschwächer für den Audioeingang.

**Res.:** Regler für die Resonanz des Filters. Selbstoszillation wird nicht erreicht.

**Mix:** Überblendregler für die Filter-Modi, von Lowpass über Notch (Kerbe im Frequenzgang) zu Highpass. Verändert nur das Signal am Ausgang »LP / HP Out«, der Ausgang »BP Out« bleibt unbeeinflusst.

