

F/A: Regler für die Eckfrequenz bzw. für die Amplitude des Verstärkers - je nach gewähltem Modus. Bei Kombination VCF / VCA werden sowohl Eckfrequenz als auch Amplitude geregelt (von leise und stark gefiltertem Frequenzgang bis hin zu laut und offenem Filter).

CV2: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV In 2« für die Eckfrequenz.

Lev.: Abschwächer für den Audioeingang.

Res.: Regler für die Resonanz des Filters (bis hin zur Selbstoszillation im LP-Modus). Auch im Modus »VCA« kann eine Art »Resonanz« geregelt werden, sie betrifft das Nachschwingverhalten bei sehr kurzen Hüllkurven im Eingang »CV In 1« oder »CV In 2«.

Function: Manueller Umschalter für die Betriebsmodi des Filters: VCF, Kombination aus VCF und VCA, VCA.

