

CV 1: Steuerspannungseingang für das obere Teilmodul.

In 1A: Eingang für Audiosignale oder Steuerspannungen, die mit dem Signal an »In 1B« (darunter) gemischt / überblendet werden sollen.

In 1B: Eingang für Audiosignale oder Steuerspannungen, die mit dem Signal an »In 1A« (darüber) gemischt / überblendet werden sollen.

CV 2: Steuerspannungseingang für das untere Teilmodul. »CV 2« ist als Schaltbuchse ausgelegt: Wenn hier kein Stecker eingesteckt wird, liegt die Steuerspannung des oberen Teilmoduls (»CV 1«) an.

In 2A: Eingang für Audiosignale oder Steuerspannungen, die mit dem Signal an »In 2B« (darunter) gemischt / überblendet werden sollen. »In 2A« ist als Schaltbuchse ausgelegt: Ohne Stecker liegt das Signal des Eingangs »In 1B« an.

In 2B: Eingang für Audiosignale oder Steuerspannungen, die mit dem Signal an »In 2A« (darüber) gemischt / überblendet werden sollen.

