

Freeze Ctr. Input: Bei einem Gatesignal an diesem Steuereingang »frieren« die mit dem A-129 / 4 verbundenen A-129 / 3 Slew Limiter ihre aktuell anliegenden Steuerspannungen ein (das entspricht einer Track & Hold Funktion). Dazu muss sich der Schalter daneben (»Freeze« / »Slew« / »Follow«) allerdings in Stellung »Slew« befinden, bei »Follow« hat das Gatesignal keinen Einfluss.

Slew CV: Steuerspannungseingang, der eine Verlangsamung der Weitergabe von Spannungen zwischen CV-Eingängen und –Ausgängen an den verbundenen A-129 / 3 Slew Limitern bewirkt.

